


## 564ИЕ10, К564ИЕ10, КФ564ИЕ10В

Микросхемы представляют собой два четырехразрядных счетчика. Содержат 354 интегральных элемента. Корпус типа 402.16-23, масса не более 1,5 г и 4314.16-1.



Условное графическое обозначение К564ИЕ10,  
КФ564ИЕ10В

Назначение выводов: 1 — вход такт; 2 — вход разрешение; 3 — выход Q1; 4 — выход Q2; 5 — выход Q4; 6 — выход Q8; 7 — вход установки «0»; 8 — общий; 9 — вход «такт»; 10 — вход «разрешение»; 11 — выход Q1; 12 — выход Q2; 13 — выход Q4; 14 — выход Q8; 15 — установка «0»; 16 — напряжение питания.

Таблица истинности

Входы			Операции
C	V	R	
┌	1	0	Счет импульсов
0	┐	0	Счет импульсов
┐	X	0	Счета нет
X	┌	0	Счета нет
┌	0	0	Счета нет
1	┐	0	Счета нет
X	X	1	На всех выходах 0

### Электрические параметры

Напряжение питания .....	3...15 В
Выходное напряжение низкого уровня при $U_n=5$ В; $U_n=10$ В .....	$\leq 0,01$ В
Выходное напряжение высокого уровня:	
при $U_n=5$ В .....	$\geq 4,99$ В
при $U_n=10$ В .....	$\geq 9,99$ В
Максимальное выходное напряжение низкого уровня:	
при $U_n=5$ В .....	$\leq 0,8$ В
при $U_n=10$ В .....	$\leq 1$ В
Минимальное напряжение высокого уровня:	
при $U_n=5$ В .....	$\geq 4,2$ В
при $U_n=10$ В .....	$\geq 9$ В
Ток потребления:	
при $U_n=5$ В .....	$\leq 5$ мкА
при $U_n=10$ В .....	$\leq 10$ мкА
Входной ток низкого уровня при $U_n=10$ В .....	$\leq 0,5$ мкА
Входной ток высокого уровня при $U_n=10$ В .....	$\leq 0,5$ мкА
Выходной ток низкого уровня:	
при $U_n=5$ В .....	$\geq 0,4$ мА
при $U_n=10$ В .....	$\geq 0,9$ мА
Выходной ток высокого уровня при $U_n=5$ В; при $U_n=10$ В .....	$\geq 0,5$ мА
Время задержки распространения при включении (выключении):	
при $U_n=5$ В .....	$\leq 700$ нс
при $U_n=10$ В .....	$\leq 330$ нс

### Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания .....	3...15 В
Напряжение на входах .....	$-0,2... (U_n + 0,2)$ В
Максимальный ток на один (любой) вывод ..	40 мА
Максимальная потребляемая мощность ....	150 мВт
Температура окружающей среды .....	$-45...+85$ °С