

Фонарь сигнальный ФРМ 1 предназначен для визуального отображения информации в цепях сигнализации радиоэлектронной аппаратуры. Используются совместно с лампами ($I_{max} - 0,38 \text{ А}$, $U_{max} - 26 \text{ В}$ с колбами до $\varnothing 12 \text{ мм}$, цоколь E10/13 по ГОСТ 17100-79).

Цвет светофильтра: бесцветный (б), желтый (ж), красный (к), зеленый (з), синий (с).

Фонарь ФРМ 1 без регулировки освещенности для ламп $I_{max} - 0,38 \text{ А}$, $U_{max} - 26 \text{ В}$ с колбами $\varnothing 12 \text{ мм}$, цоколь E10/13 по ГОСТ 17100-79	
Цвет	б, ж, к, з, с
Диапазон рабочих температур	от $- 60 \text{ }^\circ\text{C}$ до $+ 85 \text{ }^\circ\text{C}$
Минимальная наработка на отказ по приемкам «1», «3» , ч	10 000
	по приемкам «5», «7» ,ч
Способ крепления	пайка
Масса, г	12
Минимальный срок сохраняемости - для приемки "1" и "3"	15 лет
	для приемки "5" и "7"

Габаритные размеры (max) $\varnothing 20,5 \times 51,2 \text{ мм}$ с лампой

