

продолжение таблицы

продолжение таблицы		Норма								
Наименование параметра, единица измерения (режим измерения)	Буквен- ное обозна- чение	КТ3107А	КТ3107Б	КТ3107В	КТ3107Д	КТ3107И	КТ3107Е	КТ3107Ж	КТ3107К	КТ3107Л
		КТ3107В	КТ3107Г	КТ3107И	КТ3107Д	КТ3107И	КТ3107Е	КТ3107Ж	КТ3107К	КТ3107Л
Напряжение насыщения база- эмиттер, В ($I_K = 10 \text{ мА}$, $I_E = 0,5 \text{ мА}$) не более	$U_{БЭ \text{ нас}}$	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($I_K = 10 \text{ мА}$, $U_{КЭ} = 5 \text{ В}$, $f = 100 \text{ МГц}$) не менее	$ h_{21э} $	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Коэффициент шума, дБ * ($I_K = 0,2 \text{ мА}$, $U_{КЭ} = 3 \text{ В}$, $f = 1000 \text{ Гц}$, $R_T = 3 \text{ кОм}$) не более	$K_{ш}$	10	10	10	4	4	4	10	4	4

* При необходимости применения транзисторов с нормированным коэффициентом шума в догово-
ре на поставку необходимо дополнительно оговорить это требование.

* При необходимости применения транзисторов с нормированным коэффициентом шума в догово-
ре на поставку необходимо дополнительно оговорить это требование.

Диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 100 °С

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. транзисторов:

- золото - 0,050 г ср. 0,2370

1.3 Цветных металлов не содержится.

2 НАДЕЖНОСТЬ

Надежность по ААО.336.170 ТУ/04.

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия изготовителя по ААО.336.170 ТУ/04.

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы КТ3107А, КТ3107Б, КТ3107В, КТ3107Г, КТ3107Д, КТ3107Е, КТ3107Ж,
КТ3107И, КТ3107К, КТ3107Л соответствуют техническим условиям ААО.336.170 ТУ/04 и при-
знаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 131/004 от 13.02
(дата)

Место для штампа ОТК

Место для штампа «Пере проверка произведена

Приняты по извещению № 131/004 от 07.19
(дата)

Место для штампа ОТК



Знак чувствительности к СЭ