

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лампы предназначены для работы в сетях постоянного и переменного тока частоты 50 гц при номинальном напряжении.

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВЕРХМИНИАТЮРНЫЕ

Паспорт

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип лампы	Номинальные величины			Предельные величины			Минимальный, продолжит. горения ч	Средняя продолжит. горения ч
	Напряжение В	Ток МА	Световой поток ЛМ	Ток МА не более	Световой поток ЛМ не менее	Световой поток ЛМ не более		
МН 6,3-20 СМН 6,3-20-2	6,3	20	0,26	22	018	—	420	600
СМН 9-60 СМН 9-60-2	9	55	1,4	60	1,0	—	470	625
СМН 10-55 СМН 10-55-2	10	50	1,0	55	0,7	—	1050	1500
СМН 6-80 СМН 6-80-2	6	86	1,0	85	0,8	1,4	3750	5000
СМН 8-60-1	8	80	2,0	85	2,4	—	500	—

3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

3. 1. Крепление ламп в изделии должно быть жестким и исключать их перемещение при эксплуатации. Способы крепления не должны приводить к разрушению ламп. Стекло колбы лампы не должно касаться металлических деталей изделия.

3. 2. Запрещается прикосновение к колбе лампы предметами, имеющими температуру выше 100° С (120° С для ламп типа СМН 8-60-1).

3. 3. Пайку выводов следует производить с применением мер исключающих повреждение ламп из-за перегрева и механических усилий, при этом закрывается пайка выводов без применения теплоотвода и на расстоянии менее 3 мм от колбы лампы (менее 2 мм—для ламп типов СМН 6-80-2, СМН 8-60-1). Способ пайки не должен вызывать окисление выводов.

3. 4. До устилия температура на колбе лампы при эксплуатации не должна превышать 120° С

3. 5. Запрещается перегибание выводов на расстоянии менее 3 мм от колбы (менее 1,5 мм для ламп типа СМН 6-80-2). Необходимо при перегибании выводов ламп во время подготовки к эксплуатации обеспечить их неподвижность на расстоянии менее 3мм от колбы (менее 1,5мм для ламп типа СМН 6-80-2).

3. 6. Запрещается эксплуатация ламп при электрическом напряжении превышающем номинальное в виду реального сокращения продолжительности горения.

3. 7. При возврате ламп, отошедших на входном контроле, необходимо сообщить номер лампы, смену, номер штампа ОТК или ТУП, дату выпуска, указанные на этикетке.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

1. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Л по ГОСТ 23216-78 (для ламп типа СМН 6-80, СМН 6-80-2 группе Л по ГОСТ ВД 19190-77

Условия транспортирования ламп в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150-69 (для ламп типов СМН 8-60-1, СМН 6-80, СМН 6-80-2—группе Ж 2 по ГОСТ ВД 19190-77).

2. Условия хранения ламп должны соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69 в течение 3 лет и в течение 8 лет—группе I (л) по ГОСТ 15150-69 для ламп типов СМН 6,3-20, СМН 6,3-20-2, СМН 9-60, СМН 9-60-2, СМН 10-55, СМН 10-55-2.

Для ламп типов СМН 8-60-1, СМН 6-80, СМН 6-80-2 условия хранения должны соответствовать группе ж 2 ГОСТ ВД 19190-77 в течение 1 года и в течение 9 лет группе ж 2 ГОСТ ВД 19190-77.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Лампы должны быть приняты техническим контролем предприятия—изготовителя и представителя заказчика.

Изготовитель гарантирует соответствие поставляемых ламп требованиям стандарта или технических условий, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных стандартом или техническими условиями.

Срок гарантии и порядок его установления в соответствии со стандартом и техническими условиями на конкретные типы ламп.