

Клеммник

Данные клеммы позволяют экономить время при обесточивании сетей, не приводят к износу самого кабеля в случае частых демонтажных работ, не допускается путаница полярности, может использоваться с кабелем различного сечения, не требуют дополнительных инструментов.

1. Зачистите провода на длину 12 мм;
2. Поднимите рычаг и вставьте провод до упора;
3. Зачищенная жила кабеля, не должна выглядывать из посадочного отверстия;
4. Нажмите на рычаг, чтобы зафиксировать кабель в гнезде;
5. Вставьте клеммы чтобы завершить подключение.



Артикул	Товар	Сечение провода (мм²)	Максимальный ток (А)	Номинальное напряжение (В)	Количество клемм	Высота (мм)	Диапазон рабочих температур (°C)
120985	СМК 223G-2	0,2...4,0 (для многожильного провода)	32	(AC) 250	2	15	-40 ... +105
120992	СМК 223G-3		32	(AC) 250	3	15	-40 ... +105
120991	СМК 223G-4		32	(AC) 250	4	15	-40 ... +105
120990	СМК 223G-5		32	(AC) 250	5	15	-40 ... +105