



PP-185

Резонансный разрядник PP-185 предназначен для защиты радиотехнических устройств в СВЧ диапазоне. Разрядник PP-185 соответствует техническим условиям 3.328.321 ТУ.

Резонансный разрядник PP-185

Основные технические данные:

- постоянное напряжение цепи вспомогательного разряда, В:
 - не менее 700;
 - номинальное 750;
 - не более 800;
- сопротивление в цепи постоянного тока вспомогательного разряда, МОм 6 ± 10 %;
- импульсное напряжение цепи вспомогательного разряда, В:
 - не менее 650;
 - номинальное 700;
 - не более 750;
- емкость в цепи импульсного напряжения вспомогательного разряда, пФ:
 - не менее 39;
 - не более 47;
- сопротивление в цепи импульсного тока вспомогательного разряда, кОм 10;
- ток вспомогательного разряда, мкА:
 - не менее 30;
 - не более 110;
- температура окружающего воздуха, °С от -60 до +70;
- коэффициент стоячей волны по напряжению 1,7;
- время готовности, с, не более 5;
- минимальная наработка, ч 1000.
- охлаждение: естественное, воздушное;