


К115ЛЕ1



Условное графическое обозначение К115ЛЕ1

Назначение выводов. 1 — вход X1; 2 — вход X2; 3 — вход X3, 4 — вход X4; 5 — вход X5; 6 — вход X6; 7 — вход X7; 8 — вход X8, 9 — напряжение питания; 10 — выход Y4, 11 — выход Y3; 12 — выход Y2; 13 — выход Y1; 14 — общий.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	4 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	< 0,22 В
Выходное напряжение высокого уровня	> 0,78 В
Помехоустойчивость статическая	> 0,15 В