

Разъем UFL-F/SMA-F JV-003+0 13СН



<i>Тип :</i>	<i>изделия: антенный переходник - кабельная сборка</i>
<i>Тип разъёма :</i>	<i>UFL-F/ SMA-F</i>
<i>Резьба :</i>	<i>1/4-36UNS-2A</i>
<i>Кабель :</i>	<i>RG-178 (Ø=1,8 мм), 50 Ом</i>
<i>Диапазон частот :</i>	<i>0 ... 6 ГГц</i>
<i>Коэффициент стоячей волны :</i>	<i>KCB (VSWR) - 2,0</i>
<i>Сопротивление изоляции, не менее :</i>	<i>500 МОм</i>
<i>Диапазон рабочих температур :</i>	<i>-65...+165 °С</i>
<i>Способ монтажа :</i>	<i>крепление на панель, фиксация: гайка, стопорное кольцо</i>
<i>Материал :</i>	<i>оболочки кабеля - фторопласт</i>
<i>Длина кабеля :</i>	<i>130 +/- 3 мм</i>
<i>Дополнительно :</i>	<i>уплотнительное кольцо в комплекте</i>