



ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ТИПА ДПБ В

Держатель предохранителя типа ДПБ В предназначен для установки вставки плавкой с габаритными размерами 4x15 мм в электрических цепях постоянного и переменного тока до 5 А частотой (50-2 000) Гц и напряжением до 250 В.

Держатель предохранителя изготавливается для внутреннего монтажа, ручной сборки (монтажа) аппаратуры в соответствии с техническими условиями КДПА.646116.001ТУ (приемка “5”), КДПА.646116.004ТУ (приемка “1”).

Покрывание контактов – серебро.

Держатель обладает коррозионной стойкостью.

Обозначение держателя при заказе и в конструкторской документации другой продукции состоит из наименования, условного обозначения, обозначения настоящих ТУ.

Пример обозначения:

Держатель предохранителя ДПБ В КДПА.646116.001ТУ;

Держатель предохранителя ДПБ В КДПА.646116.004ТУ.

Технические характеристики

Переходное сопротивление между контактными выводами (при установленной вставке) не более, Ом ($R_{\text{контр}}$).....	0,01
Сопротивление изоляции между контактными выводами, а также между контактными выводами и корпусом аппаратуры не менее, МОм ($R_{\text{из}}$).....	1 000
Электрическая прочность изоляции между контактными выводами, а также между контактными выводами и корпусом аппаратуры, В ($U_{\text{исп}}$).....	1 500
Максимальный рабочий ток не более, А (I).....	5
Максимальное рабочее напряжение постоянного и переменного тока для нормального атмосферного давления не более, В ($U_{\text{раб}}$).....	250
Минимальная наработка, часов.....	10 000
Количество смен вставок.....	300
Срок хранения, лет.....	20

Условия эксплуатации

Механические факторы

<i>Синусоидальная вибрация:</i>	
- диапазон частот, Гц.....	5 – 2 500
- амплитуда ускорения, м/с ² (g).....	150 (15)
- амплитуда перемещения, мм.....	2
<i>Механический удар одиночного действия:</i>	
- пиковое ударное ускорение, м/с ² (g).....	10 000 (1 000)
<i>Механический удар многократного действия:</i>	
- пиковое ударное ускорение, м/с ² (g).....	1 500 (150)
- Линейное ускорение, м/с ² (g).....	1 000 (100)

Климатические факторы

<i>Повышенная температура среды:</i>	
- максимальное значение при эксплуатации, °С.....	100
<i>Пониженная температура среды:</i>	
- минимальное значение при эксплуатации, °С.....	минус 85
<i>Диапазон рабочей температуры среды:</i>	
- от минимального значения пониженной температуры среды при эксплуатации, °С....	минус 85
- до максимального значения повышенной температуры при эксплуатации, °С.....	100
<i>Повышенная влажность воздуха:</i>	
- относительная влажность при температуре 35 °С, %.....	98
<i>Атмосферное пониженное давление:</i>	
- значение при эксплуатации, Па (мм рт.ст.).....	$0,67 \cdot 10^{-3}$ (5)

Общий вид, габаритные и присоединительные размеры

