



B-45M, B-45M-K, BH-45M, BH-45M-K, ПП-45M, ПП-45M-K, ПН-45M-2, ППН-45, ППН-45-K



2B-45, 2B-45-K, 2BH-45, 2BH-45-K, 2ПП-45, 2ПП-45-K, 2ППН-45, 2ППН-45-K, 2ПН-20, 2ПП-47



2ПП-250, 2ПП-250-K



3ППН-45, 3ППН-45П, 3ППН-45-K

Выключатели и переключатели предназначены для работы в стационарных и передвижных установках и служат для коммутации электрических цепей постоянного тока при напряжении до 30 В, переключатель 2ПП-250 для коммутации цепей переменного тока в закрытых электрических установках. Могут использоваться в качестве выключателей и переключателей в различных видах техники, в том числе в автомобилях, тракторах, железнодорожном и речном транспорте.

Технические данные

Номинальное напряжение, В 27*
 Способ крепления при помощи винтов
 * – для 2ПП-250, 2ПП-250-K – до 120 В и до 250 В переменного тока.

Тип	Номинальный ток, А	Наименование	Количество циклов включений и отключений	Масса, г
B-45M B-45M-K	35	Выключатель однополюсный	12500	32
BH-45M BH-45M-K	35	Выключатель нажимной однополюсный	10000	35
2B-45 2B-45-K	20	Выключатель двухполюсный	12500	80
2BH-45	20	Выключатель нажимной двухполюсный	12500	80
ПП-45M ПП-45M-K	35	Переключатель перекидной однополюсный	12500	38
ПН-45M-2	35	Переключатель нажимной с нейтральным положением однополюсный	20000	38
ППН-45 ППН-45-K	35	Переключатель перекидной с нейтральным положением однополюсный	12500	38
2ППН-45 2ППН-45-K	20	Переключатель перекидной с нейтральным положением двухполюсный	12500	85
2ПП-45 2ПП-45-K	20	Переключатель перекидной двухполюсный	12500	85
2ПН-20	20	Переключатель нажимной с нейтральным положением двухполюсный	12500	85
2ППН-47	20	Переключатель нажимной с нормально замкнутыми контактами двухполюсный	12500	85
3ППН-45 3ППН-45П 3ППН-45-K	20	Переключатель перекидной трехполюсный	10000	90
2ПП-250 2ПП-250-K	2(до 250В) 5(до 120В)	Переключатель перекидной двухполюсный	10000	75

Схемы электрические

<p>B-45M, B-45M-K, BH-45M, BH-45M-K</p>	<p>ПП-45M, ПП-45M-K</p>	<p>ППН-45, ППН-45-K, ПН-45M-2</p>
<p>2B-45, 2B-45-K, 2BH-45M, 2BH-45M-K</p>	<p>2ППН-47</p>	<p>2ПН-20, 2ППН-45, 2ППН-45-K</p>
<p>2ПП-45, 2ПП-45-K, 2ПП-250, 2ПП-250-K</p>	<p>3ППН-45, 3ППН-45-K, 3ППН-45П</p>	