

## Выключатель управления ВУ 22-2 Б4 УЗ.



### Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Назначение и применение	Предназначен для продолжительного проведения тока в номинальном режиме и для оперативных включений и отключений цепей постоянного и переменного тока частотой 50Гц
Номинальное напряжение	500В переменного тока, 110В постоянного тока
Номинальный ток	20 А
Условия эксплуатации над уровнем моря	1000 м
Степень защиты	IP 54

### Структура условного обозначения выключателя ВУ-22-Х1 Х2Х3 Х4:

- ВУ - выключатель управления;
- 22 - тип выключателя;
- Х1 - габаритный размер (2), согласно приведенного ниже чертежа;
- Х2 - конструкторское исполнение (где "Б" - с ручным возвратом);
- Х3 - исполнение (где "4" - без дугогасителей);
- Х4 - климатическое исполнение и категория размещения.